

WH36DB

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso da 36 V Multi Volt, potentissimo, leggero e super compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il meccanismo di battuta "Triple Hammer" esclusivo Hikoki ed il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la modalità e la velocità di avvitatura giusta per ogni tipo di vite. Completo con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Performance di velocità e di comfort al top con il sistema "Triple Hammer"
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con viti di grandi dimensioni
- 4 modalità di lavoro: Soft - Normal - Power ed (S) specifica per viti autoperforanti
- Modalità luce personalizzabile in 3 selezioni diverse.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10mm, bulloni standard da M5-M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5-M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5-6.0 mm

Modalità	Velocità a vuoto	Impulsi a pieno carico
Soft (Triple Hammer)	0 ~ 900 giri/min	0 ~ 1.900 n°/min
Normal (Triple Hammer)	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Power	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 4.000 n°/min
Viti autoperforanti	0 ~ 2.900 giri/min	0 ~ 2.100 n°/min

Specifiche

Avvitamento bulloni standard / alta resistenza	M5 ~ M18 M5 ~ M14
Avvitamento viti da legno	4 ~ 10 mm
Attacco portautensili	1/4" esagonale innesto rapido
Coppia serraggio massima	210 Nm
Lunghezza	127 mm
Larghezza	74 mm
Altezza	240 mm
Peso (con batteria BSL36A18)	1,6 kg
Codice articolo	WH36DBW2
Codice EAN	4966376321568
Accessori in dotazione	Valigetta stackable
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.