

RP3608DA

Aspiratore Brushless - 36 V Multi Volt - Classe L - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Aspiratore a batteria a 36V - MV con motore brushless in pratica performante come un modello a filo, con un ottima resa di lavoro in termini di potenza aspirante e tempi di lavoro per carica di batteria.

Aspira sia residuo secco (8L) che umido (6L).

NOTE TECNICHE:

- Alta potenza di aspirazione (300W)
- Sistema soffiante di pulizia filtro manuale
- Dispositivo "acquastop" a galleggiante
- Alloggio x 2 batterie funzionanti in parallelo
- Lavora anche con una sola batteria
- Tubo aspirante telescopico
- Potenza aspirante regolabile tramite controllo digitale
- Display indicatore stato batterie
- Impugnatura tubo antiscivolo
- Compatibile con l'adattatore AC/DC ET36A
- Ruote posteriori fisse con blocco frenante
- Alloggio esterno per stoccaggio accessori e batterie - optional

Applicazioni

- Aspirazione di residui lavorazione proveniente da elettroutensili vari.
- Pulizia luoghi di lavoro
- Aspirazione di liquidi sparsi su superfici varie.

Specifiche

Potenza aspirante Turbo / Standard / Eco	300 / 80 / 25 W
--	-----------------

Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	3.5 / 2.4 / 1.6 m3/min.
Flusso aria max Turbo / Standard / Eco	20.1 / 8.0 / 4.2 kPa
Tempo operativo x carica batteria	14 / 52 / 120 min. (con batterie BSL36B18)
Capacità secco	8 litri
Capacità liquidi	6 litri
Materiale contenitore	Resina plastica
Diametro interno tubo corrugato	38 mm
Lunghezza tubo corrugato	1.5 m
Livello rumorosità (standard mode)	62 dB
Lunghezza	331 mm
Larghezza	369 mm
Altezza	382 mm
Peso EPTA	10.9 Kg (con batterie BSL36B18)
Codice articoli	RP3608DAW7
Codice EAN	4966376324668
Accessori in dotazione	Tubo corrugato – tubo telescop.. – spazzola pavimento – bocchetta piatta – 10 sacchetti in polietilene

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.