

## CG36DB

Decespugliatore ad asta fissa 36 V Multi Volt - BASE



### Caratteristiche

Decespugliatore a batteria da 36V MV, ben bilanciato grazie al posizionamento del motore nella parte posteriore. Ottima resa in termini di tempi di lavoro per carica.

#### NOTE TECNICHE:

- Ottimi tempi di lavoro per carica batteria
- Funziona con le attuali batterie Multivolt
- Motore posizionato nella parte posteriore per un miglior bilanciamento ed un ridotto affaticamento dell'utilizzatore finale durante l'utilizzo.
- Comoda regolazione elettronica di velocità in 3 modalità (Power-Normal-Eco)
- Indicatore di accensione a led
- Funzione di auto-spegnimento dopo 1 minuto di inoperatività
- Meccanismo di cambio filo rapido
- Interruttore con leva di sicurezza

### Applicazioni

Sfalcio d'erba nei prati, giardini, ecc.ecc .

### Specifiche

Tipo motore	posteriore
Capacità di taglio	Ø 310 mm
Velocità a vuoto (Eco-Normal-Power)	4.000 – 5.500 - 6.500 giri/min.
Batterie compatibili	BSL36A18 - BSL36B18
Dimensioni (L x W x H)	1.803 x 340 x 236 mm
Tempo di lavoro (con batteria BSL36A18)	39 min. (Power mode)
Peso (con batteria BSL36A18)	3,9 Kg
Codice articolo	CG36DBW4
Codice EAN	4966376336296
Accessori in dotazione	Parasassi – testina a fili nylon – cintura – occhiali di protezione – chiave esagonale – chiave a brugola

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!**

**SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**

Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a



batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

### **HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.