

## CD3605DB

Sega circolare per metallo Brushless - 36 V Multi Volt - versione solo corpo macchina



### Caratteristiche

Sega circolare a batteria per metallo da 150 mm a 36V MV, compatta, leggera e maneggevole, che garantisce le più alte performance della sua classe potenza, assicura una profondità di taglio massima di ben 57.5 mm ed un'eccezionale qualità di taglio (taglio a freddo senza scintille!). Al top della tecnologia della sicurezza, con tutte le protezioni possibili, sia per l'utilizzatore che per la macchina. Tagliare il metallo non è mai stato così semplice.

#### NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Utilizza le nuove batterie MV BSL36A18 – BSL36B18 con indicatore di carica
- Lama in posizione destra per un utilizzo più efficiente
- Profondità di taglio fino a 57.5mm
- Modalità AUTO MODE o cambio automatico della velocità
- Funzione luci selezionabile con doppio led ad alta intensità
- Funzione soffiante che mantiene pulita la zona di taglio
- Indicatore di taglio
- Interruttore con blocco di sicurezza
- Raccolta trucioli metallici integrata
- Piano base in acciaio inox
- Freno motore elettronico
- Avviamento progressivo
- Protezione sovraccarico
- Valigetta stackable

### Applicazioni

Specificata per il taglio di profilati metallici vari, pannelli sandwich, tubi in acciaio e altri materiali in acciaio dolce.

### Specifiche

Ø disco	150 (34 denti) mm
---------	-------------------

<b>Profondità massima di taglio</b>	57,5 mm
<b>Velocità a vuoto power / silent mode</b>	4.200/2.600 giri/min
<b>Lunghezza</b>	276 mm
<b>Larghezza</b>	177 mm
<b>Altezza</b>	247 mm
<b>Peso EPTA (con batteria BSL36A18)</b>	3 kg
<b>Codice articolo</b>	CD3605DBW2
<b>Codice EAN</b>	-
<b>Accessori in dotazione</b>	Lama, chiave, valigetta stackable

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!  
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

**HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.**

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - [www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it) / [info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.