

RA18DA

Soffiatore 18 V - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Soffiatore a batteria da 18V leggero e compatto, con un ottima resa di lavoro in termini di velocità. Versatile e maneggevole, utile per pulire la tua postazione di lavoro e i tuoi utensili

NOTE TECNICHE:

- Motore Brushless 18V
- Intensità flusso d'aria regolabile a due velocità
- Il volume d'aria può essere regolato attraverso la forza con cui si preme l'interruttore
- Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio
- Funziona sia con batterie da 18V che 6V
- 19 minuti di lavoro con batteria BSL36A18
- In dotazione 3 bocchette

Applicazioni

Varie operazioni di soffiaggio e pulizia in spazi ristretti e fessure, Pulizia di postazioni di lavoro e di attrezzi da lavoro. Gonfiaggio o sgonfiaggio di materassi ad aria.

Specifiche

Volume flusso aria max	0.70 m ³ /min
Velocità flusso aria max	100 - 122 m/sec
Pressione massima	18 kPa / 2,61 PSI
Tempo di lavoro (BSL36A18)	19 minuti
Lunghezza	224 mm

Larghezza	-
Altezza	250 mm
Batterie compatibili	18 V/ Multi Volt
Peso (con batteria BSL36A18)	1,1 Kg
Codice articolo	RA18DAW4Z
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	3 bocchette

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.